



NS2

NS2 Guardamotores

- Los guardamotores de la serie NS2 son aplicables al control remoto de motores, protección contra sobrecargas, cortocircuitos y fallos de fase
- Corrientes nominales a 690V, 80A(AC3). ---- (0.1~0.16A, 0.16~0.25A, 0.25~0.4A, 0.4~0.63A, 0.63~1A, 1~1.6A, 1.6~2.5A, 2.5~4A, 4~6.3A, 6~10A, 9~14A, 13~18A, 17~23A, 20~25A, 24~32A, 16~25A, 25~40A, 40~63A, 56~80A)
- Norma: IEC/EN60947-5-1
- Rango de temperaturas ambiente: -5°C ~ 40°C
- Contactos auxiliares (montaje lateral): NS2-AU20(2NA); NS2-AU11(1NA+1NC)
- Contactos auxiliares (montaje frontal): NS2-AE20(2NA); NS2-AE11(1NA+1NC)
- Bobinas de mínima tensión: NS2-UV110, NS2-UV220, NS2-UV380;
- Bobinas de emisión de corriente: NS2-SH110, NS2-SH220, NS2-SH380;
- Contactos de alarma y auxiliares instantáneos:
NS2-FA0110 (1NC+1NA); NS2-FA0101 (1NC+1NC)
NS2-FA1010 (1NA+1NA); NS2-FA1001 (1NA+1NC)